



## **Sinan UB-90HB mit 8 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil!**

Mit dem Universal Notebooknetzteil **Sinan UB-90HB** sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen.

Dank der 8 inklusiven Tips ist für nahezu jedes Modell der passende Anschluss vorhanden (weitere Tips optional erhältlich). Mit seiner flachen Bauweise passt es zudem in nahezu jede Notebooktasche. Eine weitere Besonderheit dieses Gerätes ist die automatische Voltanpassung, je nachdem welchen Steckaufsatz Sie benutzen! Sobald der Adapter aufgesteckt wurde, stellt sich das Gerät auf die dem Adapter zugeordnete Spannung ein. Somit ist eine fehlerhafte Bedienung, die das zu betreibende Gerät beschädigen könnte, praktisch ausgeschlossen.

## Spezifikationen

Ausgangsspannung	15-20V, max. 6A, max. 90W
Eingangsspannung	100-240V / 50-60Hz
Anzahl Tips	8
Schutzvorrichtungen	Überspannungsschutz Überstromschutz Überhitzungsschutz Überlastschutz Kurzschlusschutz
Geräte-Abmessungen (H/B/T)	30/58/132mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	215/150/50mm
Nettogewicht	250g
Bruttogewicht	435g
Verpackungseinheit (VE/VP/PA)	1/20/800
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882145
EAN-Code	4260133129573
Lieferumfang	Netz kabel 8 verschiedene Tips Handbuch (deutsch)
Merkmale	Automatische Einstellung der Ausgangsspannung je nach aufgesetztem Tip Bis zu 19 optionale Tips erhältlich Effizienter Stromverbrauch

### Übersicht der verfügbaren und lieferbaren Tips (• = im Lieferumfang ; / = optional erhältlich)

Tip	Spannung	Maße in mm	Kompatibel mit	Im Lieferumfang/ Optional erhältlich	Artikelnummer
M1	15V	6.3 x 3.0 x 12	Toshiba, NEC	•	-
M2	16V	5.5 x 2.5 x 12	IBM / Lenovo	•	-
M3	16V	6.5 x 4.4 x 10	Fujitsu, Sony	•	-
M4	18.5V	4.8 x 1.7 x 12	HP / Compaq	•	-
M4B	19V	8.0 x 1.7 x 12	HP / Compaq	/	folgt
M5	19V	5.5 x 2.5 x 12	Acer, Asus, Delta, Gateway, IBM, NEC, Toshiba, Hasee, Lenovo, LiteOn	•	-
M6	19V	5.5 x 3.0 x 12	Samsung	•	-
M7	19V	5.5 x 2.1 x 12	Acer, LiteOn, NEC	•	-
M8	19.5V	6.5 x 4.4 x 10	Sony	•	-
M9	19.5V	7.4 x 5.0 x 12	Dell	/	88885349
M10	20V	3 Löcher / 3 Holes	Dell	/	folgt
M11	20V	7.9 x 5.4 x 12	IBM / Lenovo	/	88885351
M12	18.5V	7.4 x 5.0 x 12	HP / Compaq	/	88885350
M14	18.5V	Oval	HP / Compaq	/	folgt
M15	19V	5.5 x 1.7 x 12	Acer, LiteOn	/	88885353
M19	19V	2.5 x 0.7 x 10	Asus	/	folgt
M20	19V	4.0 x 1.7 x 12	HP	/	folgt
M21	19.5V	Achteckig / Octagonal	Dell	/	folgt
M22	19V	3.0 x 1.0 x 10	Samsung	/	folgt
M23	19.5V	4.5 x 3.0 x 10	Dell	/	folgt
M24	19.5V	4.0 x 1.7 x 12	HP	/	folgt
M25	20V	5.5 x 2.5 x 12	Lenovo	/	folgt
M26	19V	4.0 x 1.35 x 10	Asus	/	folgt
M27	19V	4.5 x 3.0 x 10	Asus	/	folgt
M28	20V	11 x 4.5 x 11	Lenovo	/	88885352
M29	19.5V	4.5 x 3.0 x 12	HP Envy	/	88885355
M30	19.5V	4.8 x 14.7 x 10	HP Envy	/	folgt