



Sinan NB-90CAR mit 8 serienmäßigen Adaptern, die universelle Hilfe für unterwegs!

Mit dem Universal Notebooknetzteil **NB-90CAR** der Marke Sinan sind Sie in der Lage, Ihr Notebook unterwegs in ihrem PKW **oder** LKW schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Die mögliche Eingangsspannung von 10 bis 30V macht diesen Einsatzbereich möglich. Durch eine Vielzahl an austauschbaren Steckaufsätzen ist zudem für nahezu jedes Notebookmodell der passende Anschluss vorhanden. Dank seiner kompakten Bauform passt es außerdem gut in Ihr Handschuh- oder Türfach im Auto.

Eine weitere Besonderheit dieses Gerätes ist die automatische Voltanpassung, je nachdem welchen Steckaufsatz Sie benutzen! Sobald der Adapter aufgesteckt wurde, stellt sich das Gerät auf die dem Adapter zugeordnete Spannung ein. Somit ist eine fehlerhafte Bedienung, die das zu betreibende Gerät beschädigen könnte, praktisch ausgeschlossen.

Ein echtes Allround-Talent für alle Fälle.

Spezifikationen

Ausgangsspannung	9,5–20V, max. 6A, max. 90W
Eingangsspannung	9-30V / 12A max
Anzahl Tips	8
Schutzvorrichtungen	Überhitzungsschutz Überspannungsschutz Überstromschutz Kurzschlusschutz Überlastungsschutz Eingangsschmelzsicherung
Geräte-Abmessungen (H/B/T)	35/55/117mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	56/187/235mm
Nettogewicht	380g
Bruttogewicht	560g
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/20/500
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882082
EAN-Code	4260133123557
Lieferumfang	Anschlusskabel Car-Adapter 8 verschiedene Tips Handbuch (englisch)
Merkmale	Aufladeanschluss für USB-Geräte Alle Statuswechsel wie Spannungsversorgung oder Ladefunktion werden automatisch vorgenommen Antistatisch für störungsfreien Betrieb Flammenhemmendes Schutzgehäuse

Serienmäßige Adapter M4, M5, M7, M8, M9, M11, M12 & M13 geeignet für

ASUS	19V /2,64A /4,74A
ACER	19V /3,16A /3,42A /4,74A
COMPAQ/HP	18,5V /2,7A /3,5A /3,8A /4,9A /6,5A 19V /4,9A /6,3A
DELTA	18,5V /6,5A 19V /2,64A /6,3A /6,5A 20V /3,5A
DELL	19V /3,16A /3,42A /6,3A 19,5V /3,34A /4,62A
Liteon	19V /3,16A /3,42A /4,74A /6,3A
NEC	19V /2,64A /3,16A
Sony	19V /6,15A 19,5V /2,7A /3A /4,1A /4,74A /5,13
IBM	20V /3,25A /4,5A 19V /3,42A
LS	20V /3,25A
Toshiba	19V /3,16A /3,95A /3,42A /4,74A /6,3A