CobaEcostar 80+ 400W

CobaEcostar 80+ 400W
– umweltfreundlich, effizient und kostengünstig

Das **CobaEcostar 80+ 400W** wurde konsequent entwickelt um eine nochmalige Minimierung des Stromverbrauchs zu erreichen. Angepasst an den aktuellen technischen Stand, wurde die bewährte Ecostar Reihe um eine 80plus Version ergänzt, welche, von unabhängiger Seite bestätigt (www.80plus.org), einen garantierten Wirkungsgrad von mindestens 80% hat. Dank dieser Eigenschaft ist der Stromverbrauch so minimiert worden, dass sich im Vergleich zu handelsüblichen Netzteilen mit gleicher Leistung, ein Spareffekt einstellt.

Mit aktiver PFC, 8Pin(4+4)-EPS Anschluss, sowie einem PCI-Express Stecker ist das **Ecostar 80+ 400W** Netzteil vielseitig einsetzbar. Ein superleiser 120mm Lüfter, zwei separate 12V-Leitungen sowie die mattschwarze Lackierung geben darüber hinaus ein stimmiges Gesamtbild ab.

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 16.01.2013

CobaEcostar 80+ 400W

Spezifikationen

Leistung	400W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.3
Lüftergröße	120mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	19-22dB
Kabelmanagement	-
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	170/240/95mm
Nettogewicht	1.44Kg
Bruttogewicht	1.78Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/320
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882036
EAN-Code	4260133122116
Lieferumfang	Handbuch, Netzkabel, Kabelbinder, Thumbscrews
80+ Zertifikat	80 PLUS

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

Geprüfte Qualität:



AC Input		115-230V 4A 47-63Hz					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5Vsb
CobaEcostar 80+ 400W	Max. Current	24A	21A	17A	14A	0.8A	2.5A
	Max. Combined Power	120W		360W		20W	
		400W					

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 16.01.2013