

Argus LS-6US USB-Ladegerät



Argus LS-6US USB-Ladegerät

Mit dem **Argus LS-6US** steht Ihnen ein USB-Ladegerät mit insgesamt 6 USB-Ladeports und einer Ausgangsleistung von bis zu 34 Watt zur Verfügung.

So lassen sich wahlweise zwei Geräte mit je 2.4 Ampere und zwei Geräte mit je 1 Ampere oder vier Geräte mit je 1.2 Ampere und zwei Geräte mit je 1 Ampere oder insgesamt 6 Geräte mit je 1 Ampere gleichzeitig aufladen.

Damit das **Argus LS-6US** auch ein stetiger Begleiter auf Reisen in ferne Länder bleibt, befinden sich im Lieferumfang insgesamt drei passende Adapteraufsätze für die Verwendung in beispielweise der USA, China oder Großbritannien.

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Argus LS-6US USB-Ladegerät

Spezifikationen

| Eingangsspannung | AC 100-240V, 1A, 50-60Hz |
|-----------------------------------|---|
| Ausgangsspannung | USB 5V, Gesamt 6.8A (= 34W) |
| Anzahl der USB-Ladeports | 6 |
| Kombinationsmöglichkeiten der USE | · |
| | oder 4x 1.2A + 2x 1A |
| | oder 6x 1A |
| Schutzschaltungen | Überstromschutz (OCP) |
| | Überspannungsschutz (OVP) |
| | Kurzschlussschutz (SCP) |
| | Überhitzungsschutz (OTP) |
| LED für | Power |
| Netto-Abmessungen (H/B/T) | 67.5/67.5/58mm |
| Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) | 160/88/60mm |
| Nettogewicht | 170g |
| Bruttogewicht | 300g |
| Verpackungseinheit (VE/VPE) | 1/50 |
| Garantie und Gewährleistung | 24 Monate Garantie |
| Artikelnummer | 88885322 |
| EAN-Code | 4260133128712 |
| Merkmale | 6 USB-Ladeports mit insgesamt 34W Leistung |
| | Laden von 2 Tablet PCs und 2 Smartphones oder bis zu 6 |
| | Smartphones gleichzeitig |
| | In Europa, USA, UK, China und weiteren Ländern einsetzbar |
| | Weitbereichseingang 100-240V |
| 1:-6 | Automatische Ladefunktionserkennung |
| Lieferumfang | AC Adapter für Europa |
| | AC Adapter für Großbritannien |
| | AC Adapter für China/USA |
| | Bedienungsanleitung (deutsch) |
| | (deatesti) |